



## REGULADOR TENSIÓN COMPACTO

### LA-AVR-2000



EAN 8437008183749

- Estabilizador reductor / elevador de voltaje con doble pantalla LCD, proporciona continuamente una corriente eléctrica estable (200V a 240V) a los equipos conectados, lo que permite alargar su vida útil.
- Proporciona protección contra picos de tensión, sobrecargas y cortocircuitos, la función de retardo elimina las sobretensiones transitorias que pueden afectar a los equipos conectados.
- Dispone de un sensor térmico que protege el equipo (AVR) de sobrecalentamiento.

# AVR REGULADOR DE TENSION LA-AVR-2000

| SAI SERIE AVR REGULADOR DE VOLTAJE |                                                                                    |                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| MODELO                             | LA-AVR-2000                                                                        | LA-AVR-3000                |
| CAPACIDAD                          | 2000VA / 1600 W                                                                    | 3000 VA / 2400 W           |
| ENTRADA                            |                                                                                    |                            |
| Voltaje                            | 220-230 VAC                                                                        |                            |
| Rango de voltaje                   | 110V-270V o 140V-260V                                                              |                            |
| Rango de frecuencia                | 50 Hz o 60 Hz                                                                      |                            |
| SALIDA                             |                                                                                    |                            |
| Regulación de voltaje              | ±10%                                                                               |                            |
| EFICIENCIA                         |                                                                                    |                            |
| Modo normal                        | 95%                                                                                |                            |
| Modo AVR                           | 92%                                                                                |                            |
| PROTECCIÓN                         |                                                                                    |                            |
| Tiempo de retardo                  | 3 minutos o 10 segundos                                                            |                            |
| Protección incluida                | Picos de tensión, sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamiento.                |                            |
| INDICADORES                        |                                                                                    |                            |
| LED indicador                      | Indicador normal, indicador AVR, ajuste del tiempo de retardo e indicador de fallo |                            |
| Digital LED                        | Corriente de entrada / Corriente de salida                                         |                            |
| CONEXIONES                         |                                                                                    |                            |
| Salidas                            | 2 X Schuko                                                                         | 1 X Schuko + 1 X Borne +/- |
| DATOS FÍSICOS                      |                                                                                    |                            |
| Dimensiones, Pr X An X Al (mm)     | 234 x 134 x 181                                                                    | 297.1 x 150 x 199          |
| Peso neto (Kg)                     | 6.55                                                                               | 8.56                       |
| AMBIENTE DE TRABAJO                |                                                                                    |                            |
| Humedad                            | 0-90 % Humedad relativa @ 0 - 40º (sin condensación)                               |                            |
| Nivel de ruido                     | Menos de 40dB                                                                      |                            |

\* La tasa de eficiencia será diferente según los diferentes modelos y el rango de voltaje de entrada  
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso

- ✓ Ajuste del rango de tensión de entrada 110~270V y 140~260V.
- ✓ Voltaje de salida estable entre 200V y 240V
- ✓ Dispone de 2 tomas tipo schuko
- ✓ El control del microprocesador garantiza una alta fiabilidad.
- ✓ Rango de tensión de entrada programable
- ✓ Sensor térmico integrado
- ✓ Función de retardo que elimina las sobretensiones transitorias
- ✓ Doble pantalla LCD con el voltaje entrada y salida



\* Garantía In Situ aplicable solo en península