Solicita información
91 366 00 63

Megger

MFL205
Localizador de fusibles

- Identifica disyuntores o fusibles
- Fácil de usar
- Ajuste automático de sensibilidad
- Indicación sonora y visual
- Funcionamiento a 110/230 V
- Conectores estándar de la industria de 4 mm
- Se suministran pinzas de cocodrilo rojas y negras
- Estuche de transporte incluido

DESCRIPCIÓN

El Megger MFL205 es un instrumento fácil de usar, diseñado para ayudar a identificar un fusible o disyuntor en una placa de fusibles o dentro de una unidad de un consumidor. Con conectores estándar de 4 mm de la industria, el transmisor MFL205 se puede conectar directamente a un circuito mediante las pinzas de cocodrilo suministradas o, con los adaptadores correspondientes, a una toma de corriente o a una toma de luz del circuito que está protegiendo el fusible o el disyuntor que se debe identificar.

Con el ajuste automático de sensibilidad, los disyuntores individuales o los fusibles se identifican mediante una indicación visual y sonora.

La conexión del transmisor a un circuito activo inicia automáticamente la señal de salida. Mediante una sencilla técnica de barrido en los disyuntores o fusibles, el ajuste automático de sensibilidad del receptor sintoniza la señal transmitida para permitir que el disyuntor o el fusible se identifique fácilmente.

Para ahorrar batería, el receptor se apagará automáticamente después de 3 minutos de inactividad.

ESPECIFICACIONES

Tensión de funcionamiento	110/230 V 50/60 Hz
Consumo de corriente	<20 mA
Apagado automático	(receptor) 3 minutos de inactividad
Rango de temperatura operacional	de 0° a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Rango de temperatura de almacenamiento	de 0 ° a 50 °C (de 32 °F a 122 °F) a <95 % de HR
Humedad relativa	95 % (de 0° a 30 °C)
Altitud de funcionamiento	≤2000 m
Suministro de energía	1 x 9 V PP3 alcalina (receptor)
Duración de la batería	>40 horas
Clasificación IP	IP50
Seguridad	EN61010-1 CAT III 300 V
EMC	EN61326-1, EN61326-2
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	210 x 145 x 60 mm (Tx: 100 x 65 x 30) (Rx: 198 x 58 x 36)
Peso del kit:	(Sin batería) 305 g (el transmisor pesa 110 g y el receptor 95 g)

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Descripción	Número de pieza
MFL205	1013-835

OFICINA COMERCIAL
Megger CSA
4545 West Davis St.
Dallas, TX 75211 EE.UU.
T. +800-723-2861 (EE.UU.)
T. +1-214 330 3293
E. csasales@megger.com
csa.megger.com

MFL205_DS_esla_V01
www.megger.com
ISO 9001

La palabra "Megger" es una marca registrada.

Megger