



REGULADOR TENSIÓN COMPACTO

LA-AVR-1200



EAN 8437008183732

- Estabilizador reductor / elevador de voltaje, que proporciona continuamente una corriente eléctrica estable (200V a 240V) a los equipos conectados, lo que permite alargar su vida útil.
- Proporciona protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
- Dispone de un sensor térmico que protege el equipo (AVR) de sobrecalentamiento.

AVR REGULADOR DE TENSIÓN LA-AVR-1200

| SAI SERIE AVR REGULADOR DE VOLTAJE | | |
|------------------------------------|--|---------------|
| MODELO | LA-AVR-1000 | LA-AVR-1200 |
| CAPACIDAD | 1000VA / 600W | 1200VA / 720W |
| ENTRADA | | |
| Voltaje | 220/230/240 VAC | |
| Rango de voltaje | 180-264 VAC | |
| Rango de frecuencia | 50 Hz | |
| SALIDA | | |
| Regulación de voltaje | ±12% | |
| AVR | ±8 | |
| PROTECCIÓN | | |
| Protección incluida | Cortocircuito, sobrecarga y sobrecalentamiento | |
| INDICADORES | | |
| LED de encendido | LED verde | |
| LED de AVR | LED rojo | |
| CONEXIONES | | |
| Salidas | 3 X Schuko + RJ11 | |
| DATOS FÍSICOS | | |
| Dimensiones, Pr X An X Al (mm) | 166 x 161 x 86.7 | |
| Peso neto (Kg) | 2 | 2.1 |
| AMBIENTE DE TRABAJO | | |
| Humedad | 0-90 % Humedad relativa @ 0 - 40° (sin condensación) | |
| Nivel de ruido | Menos de 40dB | |

- ✓ Amplio rango de voltaje de entrada
- ✓ Voltaje de salida estable entre 200V y 240V
- ✓ Dispone de 3 tomas tipo schuko
- ✓ Tamaño compacto y fácil uso
- ✓ Protección línea telefónica / módem RJ11
- ✓ Instalación sencilla Plug & Play
- ✓ Sensor térmico integrado



* Garantía In Situ aplicable solo en península